

# NT-BS10080S

## X-Ray Bagaj Tarayıcı



### AÇIKLAMA

- \* Çoklu dil desteği
- \* Otomatik yerleşik test ve kendini teşhis
- \* Güvenli erişim anahtarı
- \* (UPS) Kesintisiz güç kaynağı (Harici olarak kullanıcı tarafından alınacaktır)
- \* Tehdit uyarısı ve malzeme sınıflandırılması
- \* Otomatik arşivleme
- \* Enerji Tasarrufu Modu
- \* Ağ bağlanmaya hazır
- \* Anahtar aracılığıyla açma/kapama
- \* Uyuşturucu ve patlayıcı madde tespiti
- \* Tarih ve saat göstergesi
- \* Bagaj sayacı
- \* Çift sensör, çift yönlü tarayan konveyör
- \* 2 Jeneratörlü, 3D Perspektif Görüntüleme
- \* Akıllı tarayıcı

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Ürün Ebatları	: 3880mm (Uzunluk) x 1615mm (Genişlik) x 1670mm (Yükseklik)
Birim Ağırlık	: 1150 Kg.
Tünel Ölçüleri	: 1000mm (Genişlik) x 800mm (Yükseklik)
Konveyör Hızı	: 0.2~0.4m/s
Konveyör Yük Kapasitesi	: 220 Kg.
Konveyörün Yerden Yüksekliği	: 330mm
Sistem Gürültüsü	: <60 dB

### XRAY JENERATÖRÜ (2 Jeneratörlü)

Penetrasyon	: 43mm Çelik
Rezülasyon	: 40 AWG
Anot Gücü (Tüp Akımı)	: 0.4~1.2mA
Anot Voltajı	: 160 KV (160 KV x 2 adet jeneratör)
Güç Tüketimi	: 1.0KW (Maksimum)
Soğutma Sistemi	: 100% Yağ Soğutmalı

### BİLGİSAYAR ÖZELLİKLERİ

İşlemci	: İntel Core i3
Monitör	: 19" Yüksek çözünürlük Renkli LCD
Bellek	: 4GB
Hard Disk	: 1TB
İşletim Sistemi	: Windows
Ekran Kartı	: 1GB

### ÇALIŞMA ORTAMI

Çalışma Sıcaklığı	: 5°C ile 45°C
Depolama Sıcaklığı	: -20°C ile 40°C
Bağıl Nem	: %95 Bağlı nem
Çalışma Gücü	: 220VAC (±10%) 50Hz(±3Hz)

### SAĞLIK VE GÜVENLİK

Film Güvenliği	: ASA / ISO 1600 Film Garantisi
X Işını Sızıntısı	: 2 µSv/h (0.2mR/Saat)
Sertifikalar	: ISO19001, ISO14001, OSHA18001, CE, FCC, ROHS, USA FDA

### STANDART ÖZELLİKLER

Detay Arttırma
Kenar Belirginleştirme
Sahte Renklendirme
Organik / İnorganik Ayırımı
Siyah - Beyaz Görüntü
Görüntü Tersleme
Yüksek Nüfuz Etme Gücü
Değişebilir Kenar Belirginleştirme
Değişebilir Nüfuz Etme Gücü
Değişebilir Kontrast Geçişi
Değişebilir Renk Geçişi
Bölgesel Yakınlaştırma (64 kata kadar)
Anlık ve Noktasal Yakınlaştırma
Geçmiş Görüntüleri Çağırma
Programlanabilir Fonksiyon Tuşları
Manuel Görüntü Kaydı
Otomatik Görüntü Kaydı
Not Yazarak Görüntü Kaydı
Toplam ve Kısmi Bagaj Sayıcısı
Tarih ve Zaman Göstergesi
Sanal Tehdit Unsuru Gösterimi (TIP)
Organik Tehlike Alarmı
İnorganik Tehlike Alarmı
Çoklu Enerji Görüntüleme
Kullanıcı Eğitim Programı
UPS (Bilgisayar Beslemesi için)
LCD Monitör (Çift Monitör)
Harici UPS (Sistem Beslemesi için) (Opsiyonel)
Kullanıcı Masası